

**Блок защиты телефонной линии**  
**паролевый**  
**ТЕЛЕКОД-П55**  
ver. 6.03

**ПАСПОРТ**  
(инструкция по эксплуатации)

**1. Назначение изделия**

Устройство защиты телефонной линии от несанкционированного доступа ТЕЛЕКОД-П55 предназначено для исключения набора телефонного номера посторонними людьми. Устройство рассчитано на применение с любыми радиотелефонами на любых линиях, кроме спаренных с блокиратором.

**2. Основные характеристики**

Питание ТЕЛЕКОД-П55 осуществляется от телефонной линии. Устройство ТЕЛЕКОД-П55 имеет режимы:

запрет набора номера при неправильно набранном пароле, содержащем от 1 до 10 знаков и установленном с 1 по 10 позицию в набираемом номере, на аппарате, подключенном к линии через устройство ТЕЛЕКОД-П55;

запрет выхода на междугородную связь - блокируется "8" в первой позиции и девятая по счету цифра набираемого номера (длинный номер), а также набор "07";

временное отключение(1бип)-включение(2бипа) блокировки нажатием кнопки "ПРОГР" при снятой трубке:

перепрограммирование пароля (кодového слова) с телефонного аппарата.

**3. Рекомендации по установке и применению.**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ.** ТЕЛЕКОД-П55 подключается к телефонной линии и к телефонному аппарату согласно схемы. Входящая линия подключается в разъем "линия АТС", радиотелефон - соответственно проводом "Радиотелефон".

**ЗАДАНИЕ ПАРОЛЯ.** Пароль (кодového слово) задается следующим образом:

нажмите кнопку "ПРОГР" на блоке ТЕЛЕКОД-П55 и держите нажатой » 2 секунды, пока загорится "ИНФО" ;

снимите трубку - прозвучит сигнал в трубке, загорится

зеленый "ТА" и красный "ИНФО";

введите кодového слово в соответствии с форматом:

Формат кодового слова (например, 1-3-3-235):

Х - Х - Х - ХХХ

позиция    длина    режим    пароль  
пароля    пароля

1-10    1-10    0..3    любые цифры

- значение “10” задается вводом цифры “0”;
- набор номера (для 956-12-22): 235-9561222.
- после введения последней цифры пароля начнет звучать сигнал в трубке и “ИНФО” начнет мигать;
- нажмите кнопку “ПРОГР” на устройстве ТЕЛЕКОД-П55 - прозвучит сигнал-подтверждение и пароль введен.

РЕЖИМЫ:

режим	АТС после пароля	блокировка межгорода
0	-	-
1	-	+
2	+	-
3	+	+

ЗВОНОК С ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА, подключенного через ТЕЛЕКОД-П55. Процедура набора номера зависит от пароля и его положения. Примеры кодового слова (для номера 956-12-22):

1134 - ④➤⑨⑤⑥①②②②  
22176 - ⑨➤⑦⑥➤⑤⑥①②②②  
122055 - ⑤⑤➤⑨⑤⑥①②②②  
1427777 - ⑦⑦⑦⑦➤⑨⑤⑥①②②②  
431888 - ⑨⑤⑥➤⑧⑧⑧➤①②②②

ЗВОНОК НА ТЕЛЕКОД-П55. Звонок на телефонный аппарат, подключенный через устройство ТЕЛЕКОД-П55 производится как обычно и никакого влияния на входящую связь устройство не оказывает.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЖИМЫ.

- блокировка межгорода: запрещает набор “8” в первой позиции, набор “07” и девятой по счету любой цифры;
- после 4 ошибок набора пароля включается блокировка на 5 минут, отключить которую можно нажав кнопку “ПРОГР”.
- режим “АТС после пароля”:
  - при пароле в первой позиции доступ к АТС (гудок) происходит только после набора пароля;
  - перед запросом пароля прозвучит “бип-сигнал” в трубке.

Режим “без пароля” включается коротким нажатием на кнопку при поднятой (включенной) трубке и действует на один набор номера. Отключается - повторным нажатием кнопки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При включении блокировок устройство информирует звуковыми и световыми (“ИНФО”) сигналами.

Через ТЕЛЕКОД-П55 можно включить только один телефонный аппарат.

Сброс устройства в заводскую установку (“горячий” рестарт): не снимая трубку, нажать и удерживать кнопку “ПРОГР” » 6 сек - пока загорится и погаснет “ИНФО”.

Устройство имеет энергозависимую память и при отключении устройства от телефонной линии на время более 30 минут теряет установленный пользователем код. В этом случае, как и при первом включении устройства, в работу включается код, установленный при изготовлении устройства. Код меняется от устройства к устройству и является личным (неповторяемым) кодом.

**4.Комплект поставки**

Устройство ТЕЛЕКОД-П55 .....1 шт.

Паспорт .....1 шт.